

## S6-EO1P(4-5)K-48

# 锦浪单相低压离网逆变器

适用于除欧洲和巴西以外的所有地区

### 产品特点

- 兼容柴油发电机，在停电时延长备电时长
- 多个逆变器可组成微网
- 提供双路备用接口，智能控制关键和非关键负载
- 支持分时电价设置来减少电费账单，高达六个不同的充放电时段设置
- 支持10秒200%过载能力
- 支持锂电池通用设置选项，适配无通讯电池

### 产品型号

S6-EO1P4K-48

S6-EO1P5K-48



## 技术规格表

## S6-E01P(4-5)K-48

产品型号	4K	5K
<b>光伏输入</b>		
最大可用 PV 输入功率	5.5kW	6.5kW
最大输入电压	500V	
启动电压	90V	
MPPT 电压范围	90-430V	
最大输入电流	16A/16A	
最大输入短路电流	40A	
最大光伏充电电流	100A	
MPPT 数量 / 最大输入组串路数	1/2	
<b>电池</b>		
电池类型	锂电池 / 铅酸电池	
额定电池电压	40-60V	
最大充电 / 放电功率	5kW/5kW	
最大充电 / 放电电流	100A	
通讯方式	CAN	
<b>逆变器输出</b>		
额定输出功率	4kVA/4kW	5kVA/5kW
相位	L/N/PE	
额定电网电压	230V±1%	
额定电网频率	50Hz/60Hz±0.1%	
浪涌能力	8kVA	10kVA
最大输出电流	20A	25A
输出电压波形	标准正弦波	
并网切换时间	10ms, 最长 20ms	
总电压谐波畸变率	<3%	
峰值效率 (光伏 - 交流端)	96.6%	
<b>交流输入 (电网口和发电机口)</b>		
最大输入功率	6kW	7kW
额定输入电压	L/N/PE, 交流 230V	
电压范围	90-280V	
交流频率范围	50Hz/60Hz	
最大输入电流	26A	30A
最大交流充电电流	60A	80A
<b>保护</b>		
交流输出过流保护	具备	
交流输出过压保护	具备	
交流短路保护	具备	
浪涌保护	具备	
温度保护	具备	
直流电弧故障保护	可选	
<b>基本参数</b>		
尺寸 (宽 * 高 * 深)	340*480*170 mm	
重量	13.8kg	
拓扑	高频非隔离	
相对湿度	5%-95% (非冷凝)	
工作环境温度	-10 ~ +60°C	
存储温度	-25 ~ +60°C	
防护等级	IP21	
噪音 (典型的)	<50dB(A)	
最高工作海拔	2000m	
并机数量	6 台	
安规标准	IEC 62109, IEC 61000, 55011	
<b>特性</b>		
直流端口	接线端子	
交流端口	接线端子	
显示屏	LCD	
通讯方式	CAN / BMS / Dry-contact / 蓝牙 / Wi-Fi (可选)	